

Brukerveiledning for ladbare høreapparat


Når høreapparatet står i ladeboksen, og det lyser et fast grønt lys bak på høreapparatet, er det ferdig ladet. Ta det ut av ladeboksen og plassér apparatet bak øret med slangen foran øret og ned mot øregangen. Apparat med rødt merke skal på brukers høyere øre og apparat med blått merke skal på brukers venstre øre. Skyv så reciver med dome forsiktig inn i øret.



Reciver



Dome



Høreapparat

Dersom du ikke sikker på om apparatet er slått på og virker, legg apparatet i hånden og lukk den forsiktig. Dersom apparatet er på, vil du høre det piper. Dersom det ikke er på, kan du prøve å trykke noen sekunder på nedre del av bryteren bak på høreapparatet til det blinker/ lyser et grønt lys i bryteren.

Vedlikehold av høreapparater

Ørevoks, vann, støv og smuss er høreapparatets fiende og kan påvirke lyd kvaliteten. Den hyppigste årsaken til at høreapparater må repareres er nettopp ørevoks og fuktighet i apparatet. Derfor er det viktig med daglig rengjøring. Da kan høreapparatene yte sitt beste, og du hører bedre.

Dette kan du gjøre selv:

Rengjør høreapparatene daglig.

Tørk av høreapparatet og propp/dome hver kveld og bruk gjerne renseservietter.

Sjekk voksfiler og mikrofonfiler jevnlig, og skift ved behov. Når filteret er tett, hører du dårligere.

Bruk tørkeprodukter for å trekke fuktighet ut av høreapparatene. En god rutine er å legge høreapparatene i en tørkeboks over natten, så er de klar til neste dag.

Bytt domer ved behov.